دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی

AC1100

Card Terminal

ویژگی ها

- سیستم عامل اندروید
- تشخیص صورت هنگام ثبت تصویر پرسنل
- پشتیبانی سیستم VOIP
- روش بلوتوثی موبایل کلید جهت ثبت تردد یا کنترل درب (منحصر بفرد)

مشخصات

- دستگاه حضوروغیاب با قابلیت ثبت تردد توسط رمز ، شناسه و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبی از آنها
- مجهز به کارتخوان بدون تماس ۱۲۵کیلو هرتز یا کارت مایفر با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- کارتزنی با استفاده از روش بلوتوثی موبایل کلید(منحصر به فرد)
- قابلیت اتصال کارتخوان یا سنسور اثر انگشت جانبي از طريق پورتهای استاندارد وایگند و RS 485
- دستگاه کنترل تردد داراي صفحه نمایش لمسی تمام رنگی ۴ اینچ
- کاربری بسیار ساده دستگاه حضور و غیاب
- دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل کامل گیتهای ورود و خروج
- دارای بلوتوث جهت باز نمودن درب توسط فرمان بلوتوث موبایل
- دستگاه کنترل تردد با پشتیبانی چند زبانه
- دارای سیستم عامل اندروید
- دارای پورت USB جهت به روز رسانی و انتقال اطلاعات
- دستگاه کنترل تردد با امکان تعریف رمزبرای امنیت سیستم
- امکان قراردادن دستگاه حضور و غیاب در شبکه‌هاي كامپيوتري TCP/IP به عنوان يك NODE
- برنامه ریزی و کنترل دستگاه حضور و غیاب به جهت ثبت و یا عدم ثبت تردد در زمانهای تعیین شده (اکسس کنترل)
- نمایش آنلاین تردد پرسنل در نرم افزار یونیس و کنسول
- دارای دوربین به همراه فلش دوربین جهت ثبت تصاویر پرسنل هنگام کارتزنی یا مکالمه VoIP
- پشتیبانی از سیستم VoIP
- دارای درگاه Wiegandورودی یا خروجی ، RS 232 ، RS 485 ، TCP/IP
- امکان استفاده از یو پی اس(Li-ion Polymer) جهت ادامه کارکرد دستگاه کنترل تردد هنگام قطع برق (اختیاری)

CPU	1GHz Single Core	Memory	512MB RAM+8GBMMC(NAND)
LCD	4Inch Color Touch LCD	Max Users	200,000
Power Consumption	12V.Max 580mA (7W)		
Communication	TCP/IP,RS232,RS485 Wiegand In/Out Wireless LAN(optional) , Bluetooth	Log Capacity	1,000,000 / 15.000 Images
Dimensin	80*153*18.2 mm	Certificates	KC, CE, FCC, ROHS
RFID Card Option	125 KHz EM/ 13.56 MHz Smart card/Felica/DESFire/HID Prox ,SAM Slot		