

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی و اثربانگشت

AC6000

Fingerprint & Card Terminal



ویژگی ها

- شناصایی خودکار اثربانگشت
- بی نیاز از زدن کلید
- پشتیبانی از کارتخوان ۱۲۵ کیلوهرتز یا ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- شناصایی اثربانگشت تقلیبی
- تشخیص انگشت زنده و واقعی
- صفحه نمایش تمام رنگی
- ۵ اینچ لمسی

مشخصات



- دستگاه حضور و غیاب با قابلیت ثبت تردد توسط اثربانگشت، شناسه و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبی از آنها
- مجهز به سنسور اثر انگشت کره ای ضد خش، با توانایی شناصایی اثر انگشت تقلیبی و زنده (منحصر بفرد)
- دارای حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعی
- قابلیت تعریف ۱۰ اثر انگشت برای هر پرسنل
- قابلیت کنترل و شناصایی اثربانگشت در سه حالت دستگاه به تنها، سرور به تنها و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینال
- دارای صفحه نمایشگرگرافیکی لمسی و رنگی ۵ اینچ
- دارای دوربین ۱/۳ مگا پیکسلی جهت ثبت تصویر هنگام کارتزنی
- قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا Wi-Fi (اختیاری)
- قابلیت به روز رسانی دستگاه توسط نرم افزار یا حافظه فلاش مموری USB
- دارای رله و سنسور ورودی جهت کنترل کامل گیتیهای ورود و خروج
- قابلیت اتصال کارتخوان و اثربانگشت جانبی جهت صرفه جویی در هزینه خرید دستگاه دوم با قابلیت کنترل آنها
- دستگاه حضور و غیاب AC 6000 هم به عنوان دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و هم به عنوان دستگاه کنترل تردد اثر انگشت استفاده می شود.
- قابلیت باز کردن قفل های برقی و مگنت و همچنین اتصال به گیت های ورود و خروج
- دارای درگاه TCP/IP، RS 485، Wiegand و USB
- امکان استفاده از بوپی اس با باتری Li-ion Polyme قطع برق (اختیاری)

CPU	RISC 806 MHZ,32bit CPU	Memory	256MB RAM+256MB FLASH Memory
LCD	5Inch color TFT Touch Screen	Max Users	100.000 (1/1) 30,000 (1,N)
Power Consumption	12V.Max 800mA (9.6W)	Log Capacity	500,000
Communication	TCP/IP , Wiegand In/Out RS485,RS232,Wi-Fi (option)	Certificates	KC, CE, FCC, ROHS
Dimensin	198*120*40 mm	RFID Card Option	125 KHz EM/ 13.56 MHz Smart card/Felica/HID Prox (optional) /HID iClass(optional)

